



# A-3000D 系列

## 数字混音功率放大器



无论是广播、呼叫还是背景音乐  
A-3000D 数字混音功率放大器  
面面俱到

## 产品特点

- 可提供 120W、240W 和 480W，以满足客户任意需求
- 通用电源输入：100 - 240 V
- 提供 MP3 播放器、区域选择和均衡器\*
- 最多 5 个 MIC, 2 个 AUX
- 风扇冷却系统防止过热\*  
\* 仅选定机型
- 带 100 V 线路输入的前置放大器



办公楼



教育设施



连锁店 / 旗舰店



超市



教堂



# 实现 高性能 和 成本效益 一体化的设备 ...



数字混音功率放大器 (含区域选择功能)

A-3212DZ  
A-3224DZ  
A-3248DZ



数字混音功率放大器 (含 MP3 播放功能)

A-3212DM



数字混音功率放大器  
A-3248D



Model	A-3212DZ EA 6CC	A-3224DZ EA 6CC	A-3248DZ EA 6CC	A-3212DM EA 6CC	A-3248D EA 6CC
电源	100 - 240 V AC, 50/60 Hz				
额定输出	120 W	240 W	480 W	120 W	480 W
消耗功率 (EN60065)	44 W	62 W	99 W	44 W	99 W
频率响应	(当实际输出功率为最大功率的 1/8 时)				
总谐波失真率	50 Hz - 20 kHz 低于 1% (当 1 kHz, 1/3 额定功率时)				
输入	MIC 1: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, 平衡, 话筒插座, 可选择 RJ45 MIC 2 - 3: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, 平衡, 话筒插座 MIC 4: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, 平衡, 话筒插座, 可选择 AUX 1 AUX 1: 100 mV (-20 dB*), 10 k Ω, 非平衡, RCA 插座, 可选择 MIC 4 AUX 2: 100 mV (-20 dB*), 10 k Ω, 非平衡, RCA 插座				
	-			MP3: LED 显示, 支持 USB, SD/MMC card (最大 32GB)	-
	100V EXT IN MUTE IN			-	-
输出	扬声器输出: 扬声器输出螺丝端子				
直连 (可选):	83 (100 V) or 4	42 (100 V) or 4	21 (100 V) or 4	83 (100 V) or 4	21 (100 V) or 4
录音输出:	0 dB*, 600 Ω, 非平衡, RCA 插座				
区域选择	5 个区域选择 (所有分区可同时选择)				
幻象电源	DC +21 V (MIC 1)				
信噪比	60 dB 以上				
低音和高音	低音: ±10 dB at 100 Hz / 高音: ±10 dB at 10 kHz				
静音	MIC 1: 当有其他信号输入时, 音量会从 0 - 30 dB 衰减直至静音状态				
通风	自然通风冷却	风扇冷却		自然通风冷却	风扇冷却
外观	面板: ABS 树脂, 黑色 / 外壳: 钢制, 黑色				
尺寸 (W x H x D)	420 x 100.9 x 357 mm				
重量	4.6 kg	4.9 kg	5.0 kg	4.6 kg	5.0 kg

Model	MP3 / Bluetooth	Zone Selection	100V Line In	Mute In
A-3212DZ A-3224DZ A-3248DZ	x	✓	✓	✓
A-3212DM	✓	x	x	x
A-3248D	x	x	x	x



TOA CHINA LIMITED  
提讴艾(中国)电器有限公司  
[www.toachina.com.cn](http://www.toachina.com.cn)

---

规格若有变更，恕不另行通知  
Printed in China 0086-2020-01