



A-5000 Series

数字混音功率放大器



提供您最方便、高音质的解决方案

不妥协的声音 — 我们的座右铭

TOA了解您商业需求上背景音乐的重要性，因此除了品质及信赖的基本宗旨之外，更需在整体表现、外观设计、产品风格上符合市场的趋势。

TOA A-5000系列通过独家高效能、高耐性的数字信号处理(DSP)，提供您随心所欲的操作体验。数字放大功能适合长时间使用，通过连接PC可设定精确的EQ参数，提供最理想的效能性和安全性。

TOA A-5000系列有60与120W可供选择，适合中、小型商业空间中灵活运用。

特色

- 1U高度半机柜宽度，方便安装不占空间
- 可选择连接高阻抗或低阻抗扬声器
- 60W与120W可供选择
- 2组MIC/LINE输入(带静音功能)
- 适用于餐厅、办公室、连锁店等商业空间
- 直观GUI软件界面，更方便于声音优化处理
- 提供每个输入/输出5 band EQ参数调整
- 远程主音量控制
- 静音功能(Mic1优先: 手动静音)
- 提供每个输入1/2压缩器功能



LAN

后视图



规格

	A-5006	A-5012	*0dB=1V
电源	100 – 240 V AC, 50/60 Hz		
额定输出	60 W	120 W	
消耗功率	106 W(额定输出时), 20W(在cULusb标准下) 消耗电流:最大2A	207 W(额定输出时), 39W(在cULusb标准下) 消耗电流:最大3A	
频率响应	50 Hz – 20 kHz, (1/8 输出时)		
失真率	小于1%(1 kHz, 额定输出时)		
输入	输入1,2: MIC -60dB*, LINE -20dB*, MIC/LINE 可选, 2.2 kΩ, 电子平衡式, 欧式端子(5 pins) 输入3,4: LINE -20dB*, 10 kΩ, 不平衡式, RCA pin jack		
输出	4 Ω, 70 V(83 Ω), 100 V(170 Ω), 欧式端子(5 pins) 4 Ω, 70 V(42 Ω), 100 V(83 Ω), 欧式端子(5 pins)		
S/N 比	MIC 1, 2: 大于60dB LINE 1 – 4: 大于80dB(A-weighted)		
输入EQ:	每个输入可设定5点(低通滤波 × 1, PEQ × 4); 低通滤波: 20Hz~20kHz(6dB/oct); PEQ: 20Hz~20kHz ± 15dB, Q: 0.267~69.249		
自动反馈抑制(FBS):	ON/OFF可在输入1和2上设定(原厂设定为OFF)		
压缩器:	ON/OFF可在输入1和2上设定(原厂设定为OFF) 可独立调整阈值、比例值、最大音量到达时间、释放时间、增益		
声音处理功能	静音: MANUAL/AUTO/OFF可在输入1和2上设定(原厂设定为MANUAL) 可独立调整衰减电平、持续时间、淡入时间 AUTO模式时, 输入1的触发阈值可独立调整		
输出EQ:	每个输出可设定10点(通过值、低通滤波、PEQ、高通滤波) 低通滤波: 20Hz~20kHz(6dB/oct); 20Hz~20kHz(12dB/oct); PEQ: 20Hz~20kHz ± 15dB, Q: 0.267~69.249 高通滤波: 20Hz~20kHz(6 dB/oct); 20Hz~20kHz(12 dB/oct)		
扬声器用PEQ:	每个输出可设定5点, 20Hz~20kHz ± 15dB, Q: 0.267~69.249 (可导入TOA扬声器预设值)		
控制	静音控制、远程主音量控制、电源ON/OFF开关、接地提升		
指示灯	电源、信号、峰值、保护		
尺寸	210 (W) X 52.5 (H) X 375 (D) mm		
重量	3.6 kg	3.9 kg	
附件	CD-ROM(设定软件) × 1, 欧式端子(5 pins, 大) × 1, 欧式端子(5 pins, 小) × 2, 机柜安装螺丝 × 6, 橡胶垫圈 × 6, 电源线(2 m) × 1		
选配件	机柜安装支架: MB-15-BK, MB-15B-J, YA-706		



TOA CHINA LIMITED
提讴艾(上海)电器有限公司
www.toachina.com.cn

规格若有变更, 恕不另行通知
Printed in China 0086-2016-06